Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом ТИП ЮБС3211-901/902/903/904

7. Схемы подключения

Схема подключения к сети 220В, 50 Гц.



Диаграмма работы концевых выключателей

Внимание! Категорически запрещается подключать электропривод с однофазным электродвигателем к трехфазной сети (путем исключения конденсатора)

Условные обозначения на схеме управления

М	Электродвигатель
1КВО	Конечный микровыключатель ОТКРЫТО
1КВЗ	Конечный микровыключатель ЗАКРЫТО
1ВМО	Муфтовый микровыключатель открытия
1ВМЗ	Муфтовый микровыключатель закрытия
ЛО	Сигнальная лампа ОТКРЫТО
ЛЗ	Сигнальная лампа ЗАКРЫТО
2КВО	Микровыключатель указателя положения ОТКРЫТО
2КВЗ	Микровыключатель указателя положения ЗАКРЫТО
П	Трехпозиционный переключатель
ПО	Команда ОТКРЫТЬ
ПЗ	Команда ЗАКРЫТЬ
ПС	Команда СТОП
Н	Нагревательный элемент
С	Конденсатор
F	Предохранитель
ТС	Термореле электродвигателя
R	Потенциометр

в содержание

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения